

ESA-U11 照明コントローラ

Smart DMX Interface (USB & Ethernet)

新型のESA-U11はNICOLAUDIEアーキテクチャルの最新世代の照明コントローラをベースに、最近の革新的な技術をすべて結集して作られました。

ESA Pro2ソフトウェアまたはArcolisでプログラム可能なESA-U11は、新しいNICOLAUDIEスタンドアロンエンジン(NSA)を搭載し、マルチゾーン、スケジューラー、拡張トリガー、16ビットチャンネル管理など驚異的なパワーを提供します。10種類のプリセットとゾーン選択が可能な直感的なバックライト付きキーボードを搭載しています。

イーサネット接続とWifiにより、ESA-U11はスマートフォンやタブレットからArcolis Remote ProやArcolis Remoteアプリを使ってコントロールすることが可能です。

- ライブモード(コンピュータ/タブレット)のDMX512ユニバース×2台
- スタンドアロンモードで2×DMX512ユニバース
- 2~4個のDMX512ユニバースに拡張可能
- 直感的に操作できるバックライト付きボタン(10プリセット付き)
- 5つのゾーンで合計99シーン
- プログラミング/コントロール用USBおよびイーサネット
- マルチゾーンのmicroSDメモリー
- 20ピンIDCソケット経由の16無電圧接点トリガーポート
- 日の出/日の入りトリガー付き時計とカレンダー
- ネットワーク通信(照明をリモートで制御)
- ダイナミックカラー/エフェクトを設定するWindows/Macソフト
- iPad/Androidのリモートおよびプログラミングアプリ
- 壁や机の下に取り付け可能な金属製取付金具付属
- DMX入力または出力(RDM対応)
- トリガーの可能性を広げる(TCA)
- スマートアップグレードテクノロジー(SUT)

- **入力** DC 5-5.5V, 0.6A
- **出力信号** DMX512
- **対象OS** Windows, Mac OS, iOS, Android
- **OSバージョン** Windows 8.1 64bit以降
Mac OS X 10.13以降
- **接続端子** Type C USB, XLR3, イーサネット
20-Pin(2x10)IDCオスソケット, バッテリー
- **メモリ** microSD SD & SDHC(32Gb Max)
- **ボタン仕様** P20, 0°C-50°C
- シーンボタン×10
- シーン切替ボタン×2
- ゾーン切替ボタン×1
- **外形寸法・重量** 161x90x45mm 268g
- **規格** EC, EMC, ROHS
- **付属品** microSDカード(256MB), USB電源アダプタ, USBケーブル(1m)
金属製取付金具

